



Tri-Mitter MultiWhite

Produktvorteile

- ▶ Ein Sender kann beliebig viele Empfänger schalten
- ▶ 1 Empfänger kann mit bis zu 5 Fernbedienungen kombiniert werden
- ▶ Stufenloser Wechsel der Lichtfarbe, von kaltweiß bis warmweiß

Produkteigenschaft

- ▶ Dimmfunktion
- ▶ Memory-Funktion bei Stromausfall

Anwendung

- ▶ Schalten und Dimmen von MultiWhite Möbelleuchten
- ▶ Für effektvolle Lichtstimmungen im Möbel

Bestellhinweis

- ▶ Set besteht aus Empfänger Tri-Mitter, Funk Handsender Tri-Mitter und Einbohrung
- ▶ Steuerung mit Smartphone durch optionalen AppMitter möglich

Technik in Kürze



Einsetzbar mit: LED-Leuchten
 Oberfläche: Aluminium-Optik
 Steckverbindung IN: LED-Mini-Steckverbindung M1
 Steckverbindung Out: M1
 Schaltspannung: 12 Volt DC
 Schaltleistung: max. 36 W
 Kennzeichen: CE ◊ ▼ ▼
 Zuleitung: 150 mm
 Schaltleitung: 160 mm
 Standby:: < 0,5 W

S-Mitter MultiWhite	
Artikel	Bestell-Nr.
Tri-Mitter MultiWhite Funk Set	30 771 01
Empfänger MultiWhite	30 774 01
Tri-Mitter Zusatzsender	30 770 01

Zubehör (weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik / EVG und Leitungen)	
Artikel	Bestell-Nr.
Repeater MultiWhite*	30 777 01
Adjuster MultiWhite**	30 776 01
AppMitter Bluetooth Steckdosendongel	30 578 01

* Ein Repeater ermöglicht eine Leistungserweiterung des MultiWhite Steuergerätes um weitere 36 Watt

** Zur Farbanpassung von verschiedenen Leuchtentypen (z.B. Spots und Lichtbändern)

Maßzeichnung / Montage

